

## MMS用モードへの切替え方法

### はじめに

量産版のCDチェンジャ対応ドングルでは、MDデッキ(MDX-5V101)とMMS(VWX-8V50/51)とを1つのプログラム上に実装しています。MMSの場合は、MMS用のモードへ切り替えることで表示の不具合の問題に対応しています。以下に、その切替え方法について説明します。

### MMSモードとは

初期状態は、MDデッキ用モードになっています。このモードのままMMSで使用すると以下の表示の問題が発生します。

- (A)ディスク番号が“?”となる
- (B)トラック名が表示されない
- (C)分の表示が10分以降で正しく表示されない

これらへの対処をしたのがMMSモードです。

MMSモードは2つあります。

- ・MMSモード1(VWX-8V50用) : 上記の(A),(B),(C) に対処したもの
- ・MMSモード2 : 上記の(A),(B) に対処したもの



### 切替え方法

モード切替えは DISC送りで行います。

DISC送りのボタンを押すと、ディスク番号が、?  
?(MDデッキ)→1(MMS1)→2(MMS2)の順で循環します。目的のモード(VWX-8V50用の場合は"1")にします。

これで設定は完了です。なお、設定したモードが有効になるのは、次のplayからとなっています。再度playしなおして、表示が正しく行なわれていることを確認したら完了です。(ドングルの接続を外すまでは有効です。)

### その他

- ・MMSの場合、トラック番号は0ではなく1から始まります。これは1時間毎にカウントアップされます。
- ・VWX-8V51の場合、モード2の可能性がありますが。実際に使用して分表示に不具合があれば、お手数ですが1⇄2を切替えてみてください。